

No.7910-00+No.7910-50

価格はお問い合わせください

No.7910-10+No.7910-50 発信器：（一財）気象業務支援センター検定付

風向風速警報器用発信器 + 風向風速警報器 (W639-ED1) (WVAT6D0-3-00)



○ 警報器表示部



詳細はこちら

○ デジタル表示と同時に警報を出力する風向風速計

■ 風向風速警報器用発信器 (W639-ED1)

製品番号	No.7910-00	No.7910-10 (検定付)
測定範囲	風向：0～360° 風速：2～90m/s	
精度	風向：±5° 風速：±0.5m/s (10m/s未満)、指示値の±5% (10m/s以上)	
起動/耐風速	起動風速：2m/s 耐風速：108m/s (風洞内)	
隔測距離	約300m以内 (CVVS 1.25mm ² を使用した場合)	
電源	DC12V±2V (警報器より供給)	
寸法・質量	約 (風車径)φ250×(H)660×(D)510mm	約 3kg

■ 風向風速警報器 (WVAT6D0-3-00)

製品番号	No.7910-50
表示範囲	風向：0～360° (16方位) 風速：0～99.9m/s
表示内容	風向：瞬間風向、または平均風向 (10分間平均値) を16方位ドット表示 風速：上段 (瞬間風速) 下段 (平均風速 (10分間平均値))
警報出力	瞬間風向または平均風向 (設定値：0～359° ※警報区間を2区間)、 無電圧メーク接点、風向警報区間 LED 点滅 瞬間風速または平均風速 (設定値：5～90m/s)、 第1～第3警報の3段階で設定可能 (風向警報を使用時は第3警報無し)、 無電圧メーク接点、LED 点滅、ブザー鳴動 接点容量：DC24V 1A (抵抗負荷)
電源	AC100V±10%、50/60Hz
寸法・質量	約 (W)200×(H)110×(D)200mm 約 3.5kg

※オプションで警報器にアナログ出力・デジタル出力を追加可能です。
詳しくはお問い合わせください。

No.7915-00+No.7915-50

価格はお問い合わせください

No.7915-10+No.7915-50 発信器：（一財）気象業務支援センター検定付

風速警報器用発信器 + 風速警報器 (W11) (WAT6D0-3-00)



○ 警報器表示部



詳細はこちら

○ デジタル表示と同時に警報を出力する風速計

■ 風速警報器用発信器 (W11)

製品番号	No.7915-00	No.7915-10 (検定付)
測定範囲	2～60m/s	
精度	±0.5m/s (10m/s未満)、指示値の±5% (10m/s以上)	
起動/耐風速	起動風速：2m/s 耐風速：90m/s (風洞内)	
隔測距離	約2km以内 (CVVS 1.25mm ² を使用した場合)	
寸法・質量	約 (W)304×(H)353mm	約 1kg

■ 風速警報器 (WAT6D0-3-00)

製品番号	No.7915-50
表示範囲	0～99.9m/s
表示内容	上段 (瞬間風速) 下段 (平均風速 (10分間平均値))
警報出力	瞬間風速または平均風速 (設定値：5～90m/s)、 第1～第3警報の3段階で設定可能、 無電圧メーク接点、LED 点滅、ブザー鳴動 接点容量：DC24V 1A (抵抗負荷)
電源	AC100V±10%、50/60Hz
寸法・質量	約 (W)200×(H)110×(D)200mm 約 3.5kg

※オプションで警報器にアナログ出力・デジタル出力を追加可能です。
詳しくはお問い合わせください。