発電機

インバータ発電機(ガソリンエンジン)

おすすめポイント

■ 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。
コンピュータ等にも安心して使用できます。〈波形歪率2.5%以下〉

0.9kVA 50/60Hz 超低騒音



IEG900M-Y

1.6kVA 50/60Hz 超低騒音



IEG1600M-Y

2.0kVA 50/60Hz 超低騒音



IEG2000M-Y

2.5kVA 50/60Hz 低騒音



IEG2500

インバータ発電機(ガソリンエンジン)

2.8kVA 50/60Hz 超低騒音



IEG2800M

ガソリンエンジン

2.2kVA 50Hz | 2.6kVA 60Hz



EGR2600

2.6kVA 50Hz | 3.1kVA 60Hz



EGR31

インバータ発電機(ディーゼル)

3.1kVA 50/60Hz 超低騒音



IDG3100MC
(オイルガード付き)

インバータ発電機(ガスエンジン)

0.85kVA 50/60Hz ブタンガス燃料

※市販(別売)のカセットガスボンベ燃料をご使用ください。



IEG900BG

発電機は用途に合わせてお選びください。

使用機器	発電機出力(kVA)の目安
白熱灯	消費電力の1倍
電動工具	消費電力の1.5倍～3倍
蛍光灯・水銀灯	消費電力の2～3倍
コンプレッサー 水中ポンプ	消費電力の2.5～4倍

型番	発電機					エンジン		使用燃料	燃料タンク(L)	連続運転時間(h)	騒音値 dB(A)/7m	サイズ 長さ×幅×高さ(mm)	乾燥質量(kg)
	定格電圧(V)	周波数(Hz)	定格出力(kVA)	定格電流(A)	力率	名称	定格出力 kW/min^{-1}						
IEG900M-Y	単相100	50 60	0.9	9	1	ヤマハ空冷4サイクル MZ50	1.2/5000	ガソリン	2.5	4.1 [11.9]	48.5～60.5	450×240×380	12.7
IEG1600M-Y			1.6	16		ヤマハ空冷4サイクル MZ80V-20i	2.3/4500		4.2	4.2 [10.5]	51.5～61	490×280×455	20
IEG2000M-Y			2	20		ヤマハ空冷4サイクル MZ175	2.5/3200		6	5 [8.6]	54.5～61	527×419×461	32
IEG2500			2.5	25			3.3/3600		9	6.1 [13.2]	65～68	487×395×425	29
IEG2800M			2.8	28			3.5/3800		12	7.6 [18.1]	54.5～61	680×445×555	68
EGR2600			2.2 2.6	22 26		ロビン空冷4サイクル EX17D	2.6/3000 2.9/3600		8.3	5.7 5	67 70	540×412×465	43
EGR31			2.6 3.1	26 31		ロビン空冷4サイクル EH25-2D	4/3000 4.7/3600		12.8	6 5.5	68.5 71	570×430×573	55
IDG3100MC			3.1	31		クボタ水冷4サイクル ディーゼルZ402	6.3/3000	軽油	16	11.5 [26]	55～59	871×589×837	179
IEG900BG	交流 単相100 直流 12		0.85	交流 8.5 直流 8.3		三菱 GM82PN	1.4/4000	LPG (ブタンガス)	-	約1(ボンベ250g×2本)	60	400×330×390	21

※[ ]内はエコ発電作動時の値です。