

LED電光盤LE-03昇降式

●スイッチON、OFF、操作で簡単設定!

【LEDメッセージの文字設定がより優しくなりました。】

機能

★電源を入れ、必要な文字設定のスイッチを入れるだけの簡単操作でOKです。

【1】電源を入れます。(コンセントを発電機に差し込む)

【2】本体裏側の蓋を開き、必要なスイッチを入れる。

①番号1,2,3の3個の表示用スイッチがあります。(各2ヶタ表示です)

②スイッチの上下の押しボタンで蓋裏に表示してある文字表示用数字を入れてください。

③文字表示は番号1より番号3までを順次繰り返します。(文字表示の順番は、文字スイッチ番号の順番になります)

例) (1)この先、(2)工事中、(32)速度落せ、を表示するため(1)、(2)、(32)のスイッチを入れるとLED表示は

この先(固定) **工事中** (点滅) **速度落せ** (点滅)

【3】オプションで、10種類まで追加できます。この場合、文字数に制限はありません。



LE-03

サイズ:W1,470×H2,000×D1,200

総重量:約120kg

仕様

標示文字数	360×280% 横4文字 オレンジ
画面サイズ	1,280×577×85%
標示	固定・点滅
電源、消費電力	AC100V 300W
パターン数	77パターン
オプション	10パターン
サブ パネル	中央板 586×586% 社名板 240×1,370%

※オプションはスクロールもできます



LE-03昇降式

サイズ:W1,550×H2,070(3,070)×D1,210

総重量:約270kg

01	この先	点灯	40	路肩注意	点滅
02	工事中	点滅	41	段差注意	点滅
03	作業中	点滅	42	段差あり	点滅
04	50mm	点滅	43	上部	点滅
05	100mm	点滅	44	クレーン	点滅
06	200mm	点滅	45	中央線	点滅
07	トンネル	点灯	46	一時停止	点滅
08	地下鉄	点灯	47	進入禁止	点滅
09	道路工事	点灯	48	駐車禁止	点滅
10	舗装工事	点灯	49	追越禁止	点滅
11	水道工事	点灯	50	立入禁止	点滅
12	下水工事	点灯	51	右折禁止	点滅
13	電気工事	点灯	52	左折禁止	点滅
14	電話工事	点灯	53	ご協力	点灯
15	橋梁工事	点灯	54	願います	点灯
16	ガス工事	点灯	55	全面	点滅
17	落石注意	点灯	56	迂回	点滅
18	路肩	点灯	57	仮歩道	点滅
19	通行止	点滅	58	工事区間	点滅
20	片側通行	点滅	59	車両	点滅
21	交互通行	点滅	60	とび出し	点滅
22	対面通行	点滅	61	始まり	点滅
23	幅員減少	点滅	62	終了	点滅
24	車線減少	点滅	63	左右確認	点滅
25	車線変更	点滅	64	事故	点滅
26	右へ	点滅	65	工事車両	点滅
27	左へ	点滅	66	出入口	点滅
28	→→→	点滅	67	信号あり	点滅
29	←←←	点滅	68	情報BOX	点滅
30	止まれ	点滅	69	歩行者	点滅
31	停止位置	点滅	70	通路	点滅
32	速度落せ	点滅	71	清掃	点灯
33	徐行	点滅	72	作業者	点灯
34	最後行	点滅	73	関係者	点滅
35	注意	点滅	74	以外	点滅
36	危険	点滅	75	路面凍結	点滅
37	禁止	点滅	76	除雪中	点滅
38	走行注意	点滅	77	排雪中	点滅
39	追突注意	点滅			

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※製品改良のため、仕様を予告なく変更する事があります。